# NETYS PL

## 550 y 750 VA

## Un SAI multitoma para realizar sus conexiones con más facilidad

### Una solución innovadora

- De concepción compacta, incluye numerosas tomas adaptadas para los entornos informáticos que facilitan las conexiones.
- Diseño moderno, pensado para su instalación en el suelo, encima de la mesa e incluso para su fijación en la pared.

### Una protección adaptada a sus distintas necesidades

- 5 ó 6 tomas de salida (5 tipo inglés estándar, 6 tipo italiano/schuko o tipo francés estándar) para lograr una distribución directa a sus aplicaciones:
  - 4 tomas protegidas frente a cortes de energía y sobretensiones, diseñadas para las aplicaciones más sensibles (como son los sistemas centrales o los monitores). Con una autonomía de hasta 30 minutos, permite guardar sin problemas la configuración estándar de un PC.
  - 2 tomas (1 para BS) protegidas únicamente frente a sobretensiones, para uso con aplicaciones menos importantes (1200 VA) y para consumibles de alta absorción (como son las impresoras láser).

### Protección para su línea telefónica

- Protección para la línea telefónica/el módem/o la ADSL (conector RJ11) frente al riesgo de que se produzca una sobretensión en línea.

### Fácil de usar

- El modo de funcionamiento se indica por medio de un cuadro sinóptico que se encuentra conectado a los indicadores de estado y al software de comunicación ***UNI VISION***.
- Mantenimiento sencillo de la batería (el propio usuario puede realizar la sustitución).

SAI DE ALTA FRECUENCIA

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Protección para
- > PC: Monitores LCD o CRT, escáneres, impresoras, etc.
- > Cajas registradoras
- > Terminales interactivos

socomec Innovative Power Solutions UPS

## Conexiones

NETYS 028 A

n° 6 tomas tipo francés

NETYS 027 A

n° 6 tomas tipo italiano/Schuko

NETYS 033 A

n° 5 tomas tipo inglés



NETYS 010 A

Vista superior

NETYS 013 A7

Vista inferior

NETYS 035 B 1 CAT



NETYS 012 A

Vista posterior

NETYS 011 A

Vista lateral

1. Tomas de salida filtradas
2. Tomas de salida del inversor
3. Toma de entrada red y fusible
4. Protecciones para la línea telefónica/el módem
5. Puerto serie RS232/USB
6. Acceso a la batería
7. Soporte para la fijación a la pared

## Panel de control

NETYS 038 A

## Opción de comunicación

- Software ***UNI VISION*** para el control y el cierre automático de las aplicaciones Windows™ y Linux. Descarga gratuita en nuestra página web: **www.socomec.com**.

## Características técnicas

| MODELOS | NETYS PL 550 | NETYS PL 750 |
|---|---|---|
| CÓDIGO DE ARTÍCULO | NET550F-PL - NET550D-PL - NET550B-PL | NET750F-PL - NET750D-PL - NET750B-PL |
| Potencia ASI | 550 VA (330 W) | 750 VA (450 W) |
| Potencia (sobretensiones) | 1200 VA | 1200 VA |
| Entrada | 230 V (170 ÷ 260 V); 50/60 Hz con selección automática | |
| Salida | 230 V nominal; 50/60 Hz | |
| Toma salida | 6 tomas: n°4 SAI y n°2 sobrecarga (sobretensión) | |
| Protección telefónica | línea telefónica/módem/ADSL, entrada/salida: RJ11 | |
| BATERÍAS | | |
| Tipo | plomo estanco sin mantenimiento; ciclo de vida de 3/5 años | |
| Autonomía típica(1) | 20 min. | 30 min. |
| COMUNICACIÓN | | |
| Interfaz | RS232 y puerto serie USB (software gratuito a través de Internet) | |
| ENTORNO | | |
| Dimensiones (An x F x Al) [mm] | 160 x 210 x 125 | |
| Peso (kg) | 5,3 | 5,5 |
| Normativas de referencia | (EN) IEC62040-1-1 (seguridad), EN50091-2/IEC62040-2 (EMC), EN61000-4-5/C62.41: 1991 (sobretensión) | |

*(1) PC + Monitor LCD 15".*


© 2011 SOCOMEC S.A. Todos los derechos reservados.